



- DATOS TÉCNICOS



Fabricante	East Penn manufacturing co.inc.
Modelo	Master Pro
Norma	SAE
Tipo	Deep Cycle
Tensión Nominal	6 Volt
Profundidad máxima de descarga	80%
Corriente nominal de carga	20 Amp.
Capacidad en 20 hs.	225 Amp.
Capacidad en 100 hs.	250 Amp
Densidad del electrolito	1250 gr/dm <sup>3</sup>
Auto descarga mensual	<2%
Caja	Polyon® Polipropileno
Terminales	Doble terminal Tornillo 3/8 y SAE
Separadores	Multi-rib
Ciclos de Vida	925 D.O.T 50
Peso	28 Kg.

Medidas Máximas		
LARGO	ANCHO	ALTO (a)
Mm.	Mm.	Mm.
264	181	284

(a) Bornes Incluidos

QUALITY SYSTEM CERTIFIED TO  
**ISO 9001**  
 ISSA MEMBER  
 The Institute for Standards and Maintenance  
 RECYCLE  
 RECYCLE

**BCI® LIFE CYCLE TESTING**  
 Battery Council International  
 The New Deka Cycle Life  
 50% Longer Life than  
 the Best Competitive  
 Cycle Life  
 Traditional\* Cycle Life  
 Best Competitive Cycle Life

# Prolongue la vida útil de sus Baterías

Mantener las baterías limpias es fundamental para prevenir cortos y prolongar el rendimiento de su banco de baterías.

## Mantenimiento en obra.

Este sería un mantenimiento que debería hacerse en el lugar de trabajo de la maquina. Convendría que hubiera un cartel pegado en cada maquina de limpieza ó Carro de golf.

- REVISE EL ELECTROLITO(LIQUIDO) DE SUS BATERIAS CADA 7 DIAS.
- SI NOTA FALTANTE DE ELECTROLITO AGREGUE AGUA DESTILADA.
- AGREGUE EL ELECTROLITO CON UN RECIPIENTE LIMPIO LO MÁS ADECUADO ES UN DENSÍMETRO RECUERDE QUE SI ENTRAN IMPUREZAS DENTRO DE LA BATERÍA ACORTARA SU VIDA UTIL.
- SI HUBIERE FALTANTE DE ELECTROLITO PERO ESTE CUBRIERA LAS PLACAS PRIMERO CARGUE LAS BATERIAS Y LUEGO AGREGUE EL LIQUIDO FALTANTE.
- PARA TESTEAR LA CARGA DE SUS BATERIAS VEA TABLA ADJUNTA.
- MANTENER LAS BATERIAS LIMPIAS PRINCIPALMENTE LA PARTE SUPERIOR DONDE SE ENCUENTRAN LOS BORNES. EL LIQUIDO SOBRE LAS BATERIAS PUEDE EFECTUAR CORTO CICUITOS EN SUS BATERIAS PUES UNE LOS POLO DE DICHAS BATERIAS.
- DESPUÉS DE UNA DESCARGA DE SUS BATERÍAS RECUERDE QUE TIENE QUE DARLE EL TIEMPO SUFICIENTE AL CARGADOR PARA RECUPERAR LA CARGA COMPLETA DE ESTAS.

## Haga un mantenimiento preventivo mensualmente.

Limpie los bornes y terminales de la corrosión existente, como así los cables que forman la serie, cambie los que se encuentren deteriorados. Proteja estos con un producto anticorrosivo.

Si el mantenimiento lo hiciera su empresa, le aseguraría un trabajo eficiente lo cual le permitiría extender la vida útil de sus baterías, como así llevar un control de los cargadores y poder bajar costos. Esta medida requeriría preparar por parte suya un Plan de Mantenimiento. Desde ya estamos a su disposición para cualquier consulta que Ud. requiera.

**TENGA POR SEGURO QUE CON UN BUEN PLAN DE MANTENIMIENTO UD. BAJARA SUS COSTOS OPERATIVOS**

---